SHD-EP9S をシステムドライブとして利用する。



※作業前に Boot Booster は無効にしておく

Eee PC 901-X の交換する側の SSD には既に



🐻 フログラムの 道	自加と削除				
	現在インストールされているプログラム:	□ 更新プログラムの表示(D)	並べ替え(S): 名前	i	*
プログラムの 変更と削除(<u>H</u>)	⊌er ≦ Java(TM) 6 Update 3	(160.00MB	^
フログラムの 追加(N)	禮 Microsoft .NET Framework 1.1 聞 Microsoft .NET Framework 1.1 Hotf 認 Microsoft .NET Framework 1.1 Hotf	іх (КВ928366) (іх (КВ929729)			
	Microsoft SQL Server 2005 Compac	st Edition [ENU]	サイズ	1.74MB	
D	🙀 Realtek High Definition Audio Drive	er	サイズ	48.87MB	
Windows コンポーネントの	🕃 Skype? 3.6		サイズ	32.91 MB	
追加と削除(A)	🔏 StarSuite 8 ASUS Edition		サイズ	766.00MB	
	サポード情報を参照するには、ここをクリ	いろしてください。	使用頻度	低	
<u> プログラム</u> の	このプログラムを変更したり、コンピュータ ください。	から削除したりするには、「変更」 または 崩	1除]をクリックして 🥱	更削除	
アクセスと 既定の設定(0)	靏 Super Hybrid Engine		サイズ	0.28MB	
	8 WIDCOMM Bluetooth Software		サイズ	17.57MB	
	👩 Windows Live installer		サイズ	2.93MB	
	🍇 Windows Live Messenger		サイズ	32.30MB	-
	鄭 Windows Live Toolbar		サイズ	3.90MB	
	🛒 Windows Live Writer		サイズ	9.66MB	~

そこで、これらのアプリケーションをアンインストールして D ドライブに何もない 状況を作りましょう。

再びアプリケーションを使用したい場合はサポート DVD からインストールを行って ください。

次に今回使用するアプリケーションを D ドライブ以外にダウンロードしておきます。 SD メモリーカードや USB フラッシュメモリが望ましいでしょう。

・Acronis True Image 11 Home 体験版

株式会社ラネクシー トライアル版ダウンロードページ <u>http://www.runexy.co.jp/trial/</u>

ホーム > トライアル版ダウンロード トライアル版ダウンロード 各種製品の試用版・トライアル版がダウンロード可能です。 サポート情報 法人向けソフトウェア ▶ サポート関連ニュース ▶ 製品別サポート情報 法人向けソフトウェアのトライアル版をご希望の方は、以下の「トライアル版ダウンロード」へおすすみください。 ▶ ユーザー登録 トライアル版ダウンロード 💿 ▶ よくあるご質問 ▶ アップデータ 各種ダウンロード 個人向けソフトウェア ▶ 最新OS/SP対応状況 * Acronis Migerate Easy 7.0 体験版 Acronis Migerate Easy 7.0をご検討の際こご使用ください。インストール後15日間使用可能。CDブートの際、操作の実行直 前までを試用出来ます。 Acronis Drive Cleanser 6.0 体験版 Acronis Drive Cleanser 6.0をご検討の際にご使用ください。操作の実行直前までを試用出来ます。 * Acronis Disk Director Suite 10.0体験版 Acronis Disk Director Suite 10.0をご検討の際にご使用ください。インストール後15日間使用可能です。 ▶ Acronis Privacy Expert Suite 9.0 体験版 Acronis Privacy Expert Suite 9.0をご検討の際にご使用ください。インストール後15日間使用可能です。 ▶ Acronis True Image 11 Home 体験版 Acronis True Image 11 Homeをご検討の際にご使用ください。インストール後15日間使用可能。CDブートの際、イメージ作 成はできません。

▶ Parallels Desktop 3.0 for Mac 体験版

Acronis True Image 11 体験版をクリックしてダウンロードします。



トライアル版ダウンロードをクリックし、Acronis True Image 11 Home のセット アップファイルを保存します。

EASEUS Partition Manager Home Edition

http://www.easeus.com/





下へスクロールする、もしくは左のメニューから EASEUS Partition Manager をク リックします。

Partition Manager Software	Version	Platform	Size
EASEUS Partition Manager Home Edition Free for home users only - Download from Download.com - Download from Majorgeeks.com - Alternative Download: TUCOWS.COM Local Download 1, Local Download 2	2.1	Windows 2000 Professional, Windows XP 32 bit, Windows Vista 32 bit	7.93 MB

好きなリンク先をクリックしてセットアップファイルをダウンロードします。筆者は Local Download1 もしくは2をおすすめします。

Eee PC の電源を落とします。



バッテリーを外します。そのまま 30 分程度放置しておくと良いでしょう。



ネジを2本緩めます。(ネジを完全に取り外す必要はありません) ネジの上に貼られている Eee PC ロゴの封印シールは剥がしても構いません。



裏蓋を外します。



標準で搭載されている 8GB の SSD モジュールが装着されています。 SSD を固定している 2 本のネジを取り外します。



SSD が持ち上がります。モジュールを斜めにした状態で取り外します。



逆の手順で BUFFALO SHD-EP9 を取り付け、固定します。 最後に裏蓋を取り付けハードウェアの交換は終了です。

Windows XP を起動します。

[マイコンピュータ]を右クリックして[管理]を選択します。

画面左側の [ディスクの管理] をクリックします。

ディスク 1 に表示されている [未割り当て] の部分を右クリックし、 [ディスクの 初期化] を選択します。

「初期化するディスクを1つ以上選んでください。」と表示されたら、BUFFALO SHD-EP9 にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

BUFFALO SHD-EP9 が正常に使用出来るかチェックする為に一度 NTFS 形式で フォーマットします。

[未割り当て]の部分を右クリックし、 [新しいパーティション]を選択します。



新しいパーティション ウィザードが表示されます。

次へをクリックします。

新しいパーティション ウィザード	
パーティションの種類を選択 パーティションには次の 3 種類があります: プライマリ、拡張、論理。	
 作成するパーティションを選んでください: ● プライマリ パーティション(型) ● 拡張パーティション(型) ● 論理ドライブ(型) 説明 プライマリ パーティションはベーシック ディスク上の空き領域を使用して作成したボリュームです。 Windows と別のオペレーティング システムはブライマリ パーティションから起動できます。ベーシッ ク ディスクには最高 4 つまでのプライマリ パーティションか、または 3 つのプライマリ パーティション と 1 つの拡張パーティションを作成できます。 	
〈戻る(B) 次へ(N) > キャ	レセル

プライマリ パーティションを選択して次へをクリックします。

新しいパーティション ウィザード	
ドライブ文字またはパスの割り当て アクセスを簡単にするために、ドライブ文字またはドライブ パスをパーティションに割り当てることができま す。	Ø
 ○ 沃のドライブ文字を割り当てる(A): ○ 沃の空の NTFS フォルダにマウントする(M): ● ドライブ文字またはドライブ パスを割り当てない(D) 	
〈戻る(B) 次へ(N) > キャン	tu I

次へをクリックします。

新しいパーティション ウィザード		×
パーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初の	こパーティションをフォーマットする必要があります。	
このパーティションをフォーマットするかどうかを選け 択してください。	択してください。フォーマットする場合には、使用する	る設定を選
○このパーティションをフォーマットしない(D)		
⊙このパーティションを以下の設定でフォー	マットする(<u>O</u>):	
ファイル システム(<u>E</u>):	NTFS	
アロケーション ユニット サイズ(<u>A</u>):	既定値	
ボリューム ラベル(⊻):	SHD-EP9	
□ クイック フォーマットする(P)		
□ ファイルとフォルダの圧縮を有効に	_する(<u>E</u>)	
	< 戻る個) 次へ心> (キャンセル

次へをクリックします。ボリュームラベルは適宜入力してください。



完了をクリックします。



フォーマットが途中で中断せず、画面のようになれば正常です。

Acronis True Image 11 Home 体験版をインストールします。

😂 down load 📃 🗌	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り("	
③ 戻る ▼ ③ ▼ 参 / ● 検索	»
tih_d_n Acronis True Image Setup Acronis	

tih_d_n.exe を実行します。



Acronis True Image Home のインストールを選択します。

🖶 Acronis True Image Home	
Acronis True Image Homeのセットアップへようこそ	C.
このウィザードでは、Acronis True Image Homeのインストール手順をご案内しま:	す。
Acronis True Image Homeを使用すると、バックアップに関するあらゆる問題を解 ータ上のすべての情報の安全を確保することができます。ディスクやパーティショ 指定したファイルやフォルダもバックアップすることができます。	決し、コンピュ シンと同様に、
障害が発生して情報へのアクセスがブロックされたりシステムの処理に影響が出 合、また誤って必要なファイルを削除してしまった場合に、システムおよび消失し 単に復元することができます。	たりする場 たデータを簡
[次へ]をクリックして続行してください。	
< 戻る(B) (次へ(N)) (4)	=+)tun©)

次へをクリックします。

🛱 Acronis True Image Home	
使用許諾契約 Acronis True Image Homeの使用許諾契約の条件をよくお読みくださ い。	
以下の使用許諾契約をよくお読みください。 本使用許諾契約の条件に同意される場合は、 [同意する]を選択してください。	
本契約に関して不明な点がございましたら、下記宛てに書面にて いただくよう申し上げます。	▲ ごご連絡
〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-22-17 フジビル26	
株式会社ラネクシー	~
 ○ 同意する(A) ○ 同意しない(D) 	
〈 戻る個〉 〉 次へ(11) 〉 (-+ンセル©

使用許諾契約が表示されます。一読し、同意できるのであれば同意するを選択して次 へをクリックします。



セットアップの種類を選択します。標準でも構わないのですが、容量を気にするので あればカスタムを選択します。

🛃 Acronis True Image Home	
カスタム セットアップ 詳細なカスタマイズ	E
下のツリーに表示されているアイコンをクリックして、インストールする機能をす ください。 フレビュータが起動できな き用するブータブル できます。 この機能を使用できないようにします 「。	変更して 〈なった 〉メディ 〉領域が
場所: C:¥Program Files¥Acronis¥TrueImageHome¥ リセット ディスク情報 〈戻る(B) 〉次へ(N) 〉 キ	参照(B)

カスタムを選択した場合必要な機能のみインストールすることが出来ます。 今回の作業ではブータブルメディアを使用しませんから、ブータブル メディア ビル ダの機能を使用できないようにします。

インストール先は変更しない方が良いでしょう。

🛃 Acronis True Image Home	
管理者オブションの選択 管理者オプションを選択してください。	C.
このコンピュータを使用しているすべてのユーザーにAcronis True Image Hon ルしますか?すべてのユーザーにインストールしない場合は、現在のユーザ・ トールされます。	neをインストー ーにのみインス
⊙ すべてのユーザーにインストール	
○ 現在のユーザーのみにインストール	
〈戻る(B) 次へ(N) > =	キャンセル(©)

次へをクリックします。

id Acronis True Image Home
プログラムのインストールに必要な情報が揃いました。設定の変更を行う場合は[戻る]をクリ ックしてください。この設定で問題なければ[実行]をクリックしてインストールを開始してくださ い。 現在の設定:
名前: Acronis True Image Home 会社名: Acronis バージョン: 11.08136 インストール先: Acronis True Image Home: C:¥Program Files¥Acronis¥TrueImageHome¥ インストール対象: ALL
< 戻る(B) 実行(P) キャンセル(C)

実行をクリックしてインストールを開始します。



インストールが完了したら閉じるをクリックしてセットアップを終了します。

確認	
?	C00640004: 再起動が必要です インストールしたプログラムにより変更された設定を有効にするために、コンピュータ を再起動する必要があります。今すぐ再起動するには【はい】を、後で再起動す るには【いいえ】をクリックしてください。 【はいひ】 いいえい】

再起動が必要と確認が表示されます。はいをクリックして再起動します。



再起動後、デスクトップの Acronis True Image Home を実行します。

Acronis True Image Home 試用版	×
Acronis True Image Homeの試用版ではすべての機能を使用できます。 ただし、ご利用いただけるのは15日間のみです。	0
Acronis True Image Homeの試用版をご利用いただける期間は、あと15日です。 製品版のご購入を希望される場合は、近くの販売店または弊社営業にお問い合れ い。http://www.runexy.co.jp/acronis/homecomputing/sales/online/ 試用① 購入(B) キャンセノ)せくださ レ©

試用をクリックします。



ディスクユーティリティをクリックします。



ディスクのクローン作成をクリックします。



次へをクリックします。

ディスクのクローン作成ウィザード	? 🗙
クローン方法 クローンの方法として、自動モードか手動モードのどちらかを選択してください。	
ハード ディスクのクローン方法を選択してください。選択した方法の説明は、説明欄に表示さ 準備ができたら、 [次へ] をクリックしてください。	れます。
○ 自動(<u>A</u>)	
説明 手動モードは、ハード ディスクのクローン操作をユーザーが指定できます。 パーティションのサイズ調整、新旧ハード ディスクに新しいパーティションを作成、その他操作 です。	沛可能
② ヘルプ(H) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセ	910) .::

手動を選択して次へをクリックします。

ディスクのクロー	-ン作成ウィ	ザード			? 🛛
オリジナル ハ・	ード ディスク				
下の一覧カ	ら移行させる	オリジナル ハ	ード ディスクを選択	してください。	
ドライブの一覧	から移行させ	るハード ディス	くクを選択し、【次・	】をクリックしてくだ	だい。
ドライブ	容量	モデル		インターフェ	12
◆ディスク1	3.758GE	ASUS-PHI	SON SSD TST2	IDE(0) セカ	しダリ マスタ
⇒ディスク2	15.03GE	BUFFALO	SHD-EP9 Ver2	IDE(0) セカ	しダリ スレーブ
<⇒ディスク3	3.819GE	Single Flas	h Reader 1.00	USB	
3.758GB	22GB NTFS	;			3 .
🗖 ७५७२७	(<u>P</u>) 🔳 🎼	〕理(<u>L</u>)	■ 未割り当て (U)	ダイナミック ボリューム。	7) ■ 不明(S) (D)
🕜 へルプ(H)			< 戻る(B)	次へ(№)>	**>セル©)

セカンダリマスタに接続されている ASUS-PHISON SSD を選択して次へをクリックします。

ディスクのクロー	ン作成ウィザー	F	? 🛛
ターゲット ハー ፕ/ሰ የ ታስ	- ド ディスク	デノフカ大部位レアノポズへ、	
rw—竟//	יון איז איז אין אין אפיי	J 1 入びを通知(U C V/2 C V %	
ドライブの一覧	からターゲット ハー	ドディスクを選択し、[次へ]	をクリックしてください。
ドライブ ☞ディスク1	容量 モデ 3.758GB ASL	ル JS-PHISON SSD TST2	インターフェイス IDE(0) セカンダリ マスタ
☞ディスク2	15.03GB BUI	FALO SHD-EP9 Ver2	IDE(0) セカンダリ スレープ
🥪 ディスク3	3.819GB Sine	te Flash Reader 1.00	USB
SH ISH	D-EP9 (D.)		
15.03GB			
🗖 プライマリ	(<u>P)</u> 📕 論理(<u>L</u>) 「「未割り当て」 (山)	■ ダイナミック ■ 不明(S) ボリューム(D)
🕜 ^,1,7(H)		< 戻る(B)) 次へ(N)> (キャンセル(C)

次にセカンダリスレーブに接続されている BUFFALO SHD-EP9 を選択して次へを クリックします。

ディスクのクローン作成ウィザード ? 🔀
使用中のターゲット ハード ディスク 既にパーティションが作成されているハード ディスクを選択しました。
選択したターゲット ハード ディスクにはパーティションがあり、必要なデータが含まれている可能性があ ります。ターゲット ハード ディスクが空の場合にのみ処理できます。処理を続行するには、Acronis True Image Homeに、ターゲット ハード ディスク上のパーティションをすべて削除するか、【戻る】をク リックして他のハード ディスクを選択する必要があります。
 ● パーティションを削除する(D) ● パーティションを削除しない(W)
説明 選択されたハード ディスク上のパーティションをすべて削除します。選択されたハード ディスク上の データはすべて消去されます。 正しいディスクを選択しているか確認してください。
② ヘルブ(H) 〈戻る(B) 次へ(N) キャンセル(C)

パーティションを削除するを選択して次へをクリックします。

ディスクのクローン作成ウィザード	? 🔀
オリジナル ハード ディスクへの処理 オリジナル ハード ディスクに対する処理を選択します。 データの保持または抹消、新しいパーティションの作成から選択してください。	
選択した処理に応じて、オリジナル ハード ディスクのデータの保持または消去、新しいパーテ 作成できます。	ィションを
○ 新しくパーティション レイアウトを作成(R)	
● パーティションとデータの保持(K)	
○パーティションとデータの消去(型)	
- 説明 オリジナル ハード ディスクのすべてのパーティションとデータは現状のまま保持されます。ター ハード ディスクにデータを移行した後で、オリジナル ハード ディスクをコンピュータから取り外 アップとして保管できます。	ゲット してバック
 ヘルプ(H) 〈戻る(B) 次へ(N) > キャンオ 	⊒ル©)

パーティションとデータの保持を選択して次へをクリックします。

ディスクのクローン作成ウィザード ? 🔀
移行方法 オリジナル ハード ディスクからターゲット ハード ディスクヘデータを移行する方法を選択 してください。
データの移行方法を選択してください。 ・
 手動(M) 説明 オリジナル ハード ディスクからターゲット ハード ディスクへ現状のままデータが移行されます。パーティション サイズは変更されません。ターゲット ハード ディスクの容量がオリジナル ハード ディスクよりも 大きい場合、余った部分は未割り当て領域になります。
ペルブ(H) マラの(B) 次へ(M) > (キャンセル(Q))

現状のままを選択して次へをクリックします。

ディスクのクローン作成ウィザード	? 🔀
ハード ディスクの構成 クローン作成前のオリジナル ハード ディスク レイアウト、およびクローン作成後のター ゲット ハード ディスク レイアウトが確認できます。	
クローン作成前のオリジナル ハード ディスク レイアウトと、クローン作成後のハード ディスク 確認してください。 オリジナル ハード ディスク レイアウト:	レイアウトを
C: 3.758GB 3.722GB NTFS	3 3
ターゲット ハード ディスク レイアウト:	
C: 15.03GB 3.723GB NTFS 3 未割り当て 11.27GB	
■ プライマリ(P) ■ 論理(L) ■ 未割り当て ■ ダイナミック ■ ス (U) ポリューム(D)	F明(S)
作業を続行するには【次へ】をクリックしてください。	
② ヘルプ(H) < 戻る(B) ごなへ(M) > (キャン)	セル(2)

次へをクリックします。

ディスクのクローン作成ウィザード



? X

実行をクリックします。

警告			X
	この処理を完了す 再起動しない場合	るには再起動が必要です。 は、処理がキャンセルされます	ŧ.
	再起動(B)	キャンセル(<u>©</u>)	

再起動をクリックします。



Windows XP の起動前にディスクのコピーが開始されます。



コピーが完了したら適当なキーを押してシャットダウンします。

再び電源を入れ、Eee PC のロゴが表示されている間に F2 キーを押します。

System Overview		Use	(ENTER), (TAB) SHIFT-TABL to
ASUS 901 ACPI BIOS Revision 1301 Core Version: 1301 Public Date: 08/05/08		sele	ct a field. [+] or [-] to
EC Firmware Version:EPCB-018 Processor Type : Intel(R) Atom(TM)	CPU N270 @ 1.60GHz	conf	igure system Time.
Speed : 1600MHz Count : 1			
System Memory Installed Size: 2048MB	101.42.221	↑1 +- Tab	Select Screen Select Item Change Field Select Field
System Time System Date	[Wed 10/22/2008]	F1 F10 ESC	General Help Save and Exit Exit
v02.58 (C) Copyright	1985-2004, American Me	egatren	ds, Inc.
1	Eee PC		

BIOS 画面が表示されます。



左右上下キーを使い、Bootの Hard Disk Drives を選択します。



1st Drive が SM(セカンダリマスタ)-ASUS-PHISON SSD になっています。 既にドライブのデータのコピーは完了しているので Enter キーを押し

Drives		Spec	ifies t
	[HDD:SM-ASUS-PHISON] [HDD:SS-BUFFALO SHD] [USB:Single Flash R]	ava	ilable d
	Options HDD:SM-ASUS-PHISON SSD HDD:SS-BUFFALO SHD-EP9 USB:Single Flash Reader Disabled		Select Select Change Genera Save an Exit

SS(セカンダリスレーブ)-BUFFALO SHD-EP9 を選択して Enter キーを押します。



ドライブの順番が 1st Drive SS-BUFFALO SHD-EP9 2ndDrive SM-ASUS-PHISON SSD となっていることを確認します。

Esc キーを押して前の画面へ戻ります。



Exit の項目で Exit & Save Changes を押し、 Save configuration changes and exit now? と表示されたら OK を選択して BIOS を終了し、再起動します。



Windows XP が起動したらマイコンピュータを右クリックします。

📕 コンピュータの管理					
🗐 ファイル(E) 操作(A) 表示(V)	ウィンドウW ヘルプ(Ð			_ _ _ / ×
	(🗳 😂 🔯 🛛				
 コンピュータの管理(ローカル) システム ツール マステム ツール マスト ビューア マスト ジャージス ログと警告 ログログント ビューア マスト ブルマンス ログと警告 ログログント ジャージャ ログログント ジャージャ ログログント ジャージャ ログログント ジャージャ マスト ジャ マスト ジャージャ マスト ジャ <	#U1-6 レイアウト ● 「「、」、パーティン ● 「、」、パーティン ● 「、」、パーティン ● 「、」、パーティン ■ 「、」、パーティン ■ SD (E) パーティン	種類 ・ なーシック ・ コン ベーシック ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ファイル システム NTFS NTFS FAT32	正常 (EFI システム 正常 (EFI システム) 正常 (システム) 正常 (ジクティブ) 正常	↓ パーティシ ↓ パーティシ
	ご ディスク 0 ベーシック 3.75 GB オンライン	(D:) 3.72 GB NTFS 正常(アクティブ	0	32 MB 正常(EFI 注	
	ご ディスク 1 ベーシック 15.03 GB オンライン	(C:) 3.72 GB NTFS 正常 (システム)	39 MB 正常(11.27 GB 未割り当て	
	■ 未割り当て ■ フラ	ジイマリ パーティション	2		

ディスクの管理を表示し、未割り当て領域が作成されていることを確認します。

EASEUS Partition Manager Home Edition をインストールします。



EPMSetup.exe を実行します。



Next をクリックします。

😼 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition	
License Agreement Please read the following important information before continuing.	J.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.	
EASEUS Partition Manager Home 2.0 End-User License Agreement Copyright (c) 2006-2008 CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd (YIWO Tech Ltd, for short). All rights reserved.	
Please read this document carefully. This is a legal agreement between you (either an individual or an entity) and CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd, the developer of EASEUS Partition	~
 I accept the agreement I do not accept the agreement 	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

使用許諾契約が表示されます。一読し、同意できるのであれば I accept the agreement を選択して Next をクリックします。

🔂 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition	
Information Please read the following important information before continuing.	J.
When you are ready to continue with Setup, click Next.	
EASEUS Partition Manager Home Edition 2.0	
This document contains the following sections:	
 Introduction System Requirements Supported File Systems and Storage Media Main Functions 	~
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

Next をクリックします。

🔂 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition
Select Destination Location Where should EASEUS Partition Manager Home Edition be installed?
Setup will install EASEUS Partition Manager Home Edition into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Program Files#EASEUS¥EASEUS Partition Manager 2.0 Home Edition. Browse
At least 31.8 MB of free disk space is required.
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Next をクリックします。

🥵 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder. To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
EASEUS Partition Manager 2.0 Browse
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Next をクリックします。

🖟 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition 📃 🗖 🔀
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing EASEUS Partition Manager Home Edition, then click Next. Additional icons: Create a <u>desktop icon</u> Create a <u>Q</u> uick Launch icon
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Next をクリックします。

🔂 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition	
Join Our Newsletter Service, Get Products and Discount Information If you want to do this please tell us who you are.	
Please specify your name and your email, then click Next.	
You can continue the installation by inputting nothing.	
Name: (Optional)	
E-mail: (Optional)	
< <u>Back</u> <u>N</u> ext >	Cancel

何も入力せず、Next をクリックします。

🕼 Setup - EASEUS Partition Manager Home Edition
Ready to Install Setup is now ready to begin installing EASEUS Partition Manager Home Edition on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location: C:¥Program Files¥EASEUS¥EASEUS Partition Manager 2.0 Home Edition
Start Menu folder: EASEUS Partition Manager 2.0
Additional tasks: Additional icons: Create a desktop icon
 ✓ ✓
< <u>B</u> ack Install Cancel

Install をクリックしてインストールを開始します。



Finish をクリックし、セットアップを終了します。



デスクトップの EASEUS Partition Manager を実行します。

EASEUS Partition Manager Hom	e Edition							
General View Disk Partitions Tool He	alp <u>S</u> ervice							
Undo Discard Apply	ResizeMove	Create Delete	Label Format	Properti) es			
Partition Operations	🥪 Diskl 3	. 75GB						
Create Partition	D: (NTPS) 3811MB							● Uz 3 4N
Resize/Move Partition	Disk2 1	5.03GB						
U Properties	C: (NTFS) 3812NB	: U 1	nallocated 1540MB					
Disk Operations								
Delete all partitions	Partition	Type	Size	Used	Unused	Status	Pri/Log	
Departies	Disk1							
	D:	NTFS	3.72 GB	2.75 GB	991.27 MB	Active	Primary	
0 Operations Pending 🌋	*:	Other	31.50 MB	31.50 MB	0.00 KB	None	Primary	
	*	🔲 Unallocated	4.92 MB	0.00 KB	4.92 MB	None	Logical	
	Disk2							
	C:	NTFS	3.72 GB	2.76 GB	989.68 MB	System	Primary	
	*:	0ther	39.22 MB	39.22 MB	0.00 KB	None	Primary	
	*	Unallocated	11.27 GB	0.00 KB	11.27 GB	None	Logical	
Undo Apply								
FAT FAT32	formatted	Inallocated Dother	Used Un	ised				
we recommend closing all other application	s while running EA	actual nanotoni Manager.				_		

EASEUS Partition Manager Home Edition が起動します。

EASEUS Partition Manager Homo General View Disk Partitions Tool He	e Edition Ip Service							
Undo Discard Apply	Resize/Move Cr	Poste Delete L	abel Format	Propertie	25			
Partition Operations (*) Create Partition Delete Partition	Disk1 3.7 D: (HTFS) 381108 Disk2 15	SGB 03GB						• Ux 3 41
Resize/Move Partition Properties	C: (HTFS) 3812MB	Ur 11	allocated 540MB					
Disk Operations	Partition Disk1	Туре	Size	Used	Unused	Status	Pri/Log	
0 Operations Pending 🛞	D: *:	Other	3.72 GB 31.50 MB	2.75 GB 31.50 MB	991.27 MB 0.00 KB	Active None	Primary Primary	
	* Disk2	Unallocated	4.92 MB	0.00 KB	4.92 MB	None	Logical	
	*	0 ther Unallocated	39.22 MB 11.27 GB	39.22 MB 0.00 KB	0.00 KB 11.27 GB	None None	Primary Logical	
Undo Apply	inmatted U.D.	located	Used Un	ised				
We recommend closing all other applications	while running EASE	US Partition Manager.						

Disk2 の Other を選択して Delete Partition を選択します。

(EFI 領域が削除され、Boot Booster が使用出来なくなります)

※EFI 領域を保持したい場合はラネクシーから発売されている Acronis Disk Director シリーズを使用する事で実現できます。

Discard Apply	Resize/Move	Po do la	🗾 🥶	Properti	95		
stition Operations	🕜 Disk1 3.1	15GB					
Oreate Partition	D: (NTFS)						
Delete Partition	361108	0208					
Resize/Move Partition	DISK2 15	0368					
Properties	C: (NTFS)	Una 115	llocated 79MB				
k Operations	Punkiking		- 61 m -	16 4	1600074		n - (n -)
Delete all partitions	Tarcicion	The	Size	osea	onasea	otatus	Fr1/Log
Properties	Disk1						
Parantine a Dan dian	D:	NTFS	3.72 GB	2.75 GB	991.27 MB	Active	Primary
Iperations Pending	*:	Other	31.50 MB	31.50 MB	0.00 KB	None	Frimary
elete *: on disk 2	*	🔲 Unallocated	4.92 MB	0.00 KB	4.92 MB	None	Logical
	Disk2						
	C:	NTES	3.72 GB	2.76 GB	989.68 MB	System	Primary
	*	Unallocated	11.31 GB	0.00 KB	11.31 GB	None	Logical
							1000
Undo Apply							

Disk2の NTFS を選択して Resize/Move Partiton を選択します。

🍪 Resize/Move Partition	
Enter the new partition size and sp	ecify the location of the selected partition.
Size and Position	
C: 15391MB	
Unallocated Space <u>E</u>	efore: 0.0 🐣 MB
Partition <u>S</u> ize:	15391.7 🔍 MB
Unallocated Space A	fter: 0.0 🗢 MB
Cluster s <u>i</u> ze:	4K 💌
 We suggest you backup your o	data before moving or resizing the partition.
<u>K</u>	<u>C</u> ancel <u>H</u> elp

Partition Size を最大まで増やします。

ndo Discard Apply	ResizeMove Cr	Bate Delete	Zabel Format	Properti	es		
Oreate Partition Delete Partition Resize/Move Partition U Properties	D: (NTFS) 3011MB Disk2 15. C: (NTFS)	03GB					
Disk Operations (*) Delete all partitions Deporties	Partition Disk1	Туре	Size	Vsed	Unused	Status	Pri/Log
2 Operations Pending (*) Delete *: on disk 2 #2 Move/Resize 0: on disk 2	D: *: *	NTFS Other Unallocated	3.72 GB 31.50 MB 4.92 MB	2.75 GB 31.50 MB 0.00 KB	991.27 MB 0.00 KB 4.92 MB	Active None None	Primary Primary Logical
	Disk2 C:	NTFS	15.03 GB	2.76 GB	12.27 GB	System	Primary
Undo Apply							

左下の Apply をクリックします。

🍪 Apply Chane	es	×	
?	2 operations are currently pending. Apply changes now?		
<u>Y</u> es	<u>N</u> o		

変更を適用するか問われますので Yes をクリックします。

🍪 Warning		×
⚠	One or more of the operations you have made require rebooting to complete. If you press Yes, the computer will reboot to perform the operations.	
	Yes No	

再起動を求められるので Yes をクリックします。



Windows XP 起動前に上の画面が表示されます。そのまま待ちます。

O2008 x-gadget

59/63

E	SEUS Partition Manager 2.0
	2 operation of 2 Resizing partition Hard Disk: 2 File System: NTFS Drive Letter: C: Start Sector: 63 Partition Size: 3812 MB ==> 15390 MB Cluster Size: 4 KB
:	5% Total Progress
	0%:Current Operation
F	% Resizing partition.

自動的にパーティションサイズが変更されます。



自動的に再起動します。



再起動後、Cドライブの容量が増えていることが確認できれば作業は終了です。

作業で使用した Acronis True Image 11 Home 体験版と EASEUS Partition Manager Home Edition はアンインストールして構いません。

🐻 フログラムの追	加と削除		
	現在インストールされているプログラム: 回 更新プログラムの表示(型)	並べ替え(S): 名前	*
2007ムの 変更と削除(<u>H</u>)	🕞 Acronis True Image Home	サイズ	251.00MB
-	<u>サポート情報施を参照するには、ここをクリックしてください。</u>	使用頻度 最終使用日:	史 2008/10/21
プログラムの	コンピュータからこのプログラムを削増金するには、関連除計をクリックしてください。		肖耶余
10000000 10000000 10ポーネントの 通知と削り除(A)	🕞 Adabas D 13.01.00	サイズ	4.39MB
	🛃 Asus ACPI Driver	サイズ	0.66MB
	Asus OS Cleaner عليم	サイズ	0.11MB
	ASUSUpdate for Eee PC	サイズ	4.18MB
	H Atheros Communications Inc.(R) AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit/Fast Ethernet Driver	サイズ	2.93MB
	🕞 Azurewave Wireless LAN	サイズ	2.17MB
アクセスと 歴史の設定の	得 BUFFALO クライアントマネージャ3		
MEOBRE O	🎲 EASEUS Partition Manager 2.0 Home Edition	サイズ	31.27MB
	🦏 Eee Instant Key	サイズ	0.38MB
	📳 Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver	サイズ	0.13MB
	🍙 Java(TM) 6 Update 3	サイズ	160.00MB
	🕮 Microsoft .NET Framework 1.1		(700m)
	All Microsoft NET Framework 11 Hotfix (KB928366)		~

🖥 マイ コンピュータ			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入け	A.		
🕝 戻る 🕤 🌑 🕈 🏂 🔎 検索	🏷 7สมเรี 🧰•		
ንአምራወቅአን	N-F 7789 F717		<u>^</u>
 システム情報を表示する プログラムの追加と削除 設定を変更する 	לאד עומרים 🥪	ე (C:)	
その他 (念) =		闌((<u>O</u>) エクスプローラ⊗ 検索(<u>E</u>)	
 	JA HIJWELESAND	共有とセキュリティ(H) バックアップ(B)	
 共有ドキュメント 	SD (E:)	フォーマット(<u>A</u>)	
C コントロール パネル	1331322	⊐ピー©)	
#41 (*)	その他 〜〜	ショートカットの作成(<u>6</u>) 名前の変更(<u>M</u>)	
ローカル ディスク (D:)	共有フォルダ	プロパティ(<u>R</u>)	
			~

また、D ドライブとなった 4GB の SSD も以後使用しませんからフォーマットして も構いません。



UMPC ハンドブック Windows XP SP3 対応 著者:鈴木 雅博(x-gadget: sumasa) ISBN: 978-4-7980-2072-3 判型:A5 ページ数:560 出版社:<u>秀和システム</u> 価格: 2730 円(税込) (本体 2600 円)